



## 快速安装指南 USB 3.0多显示适配器

请扫码或浏览器输入以上链接下载产品说明书和驱动

WL-UG3501D

### 产品简介

这款产品可让您轻松地设备与笔记本相连，连接好的设备通过配置可以复制电脑屏幕上的内容，也可以扩展画面内容以同时查看更多应用程序。

### 产品特性

- 支持连接多达6个USB显示设备。
- 即插即用，可通过USB接口实现与任何 HDMI、DVI 或 VGA 设备的连接，支持VGA、HDMI和DVI三种输出形式。
- USB 3.0 接口，传输速度可达5Gbps，并可兼容其他USB 2.0设备。
- 支持高达2048x1152的分辨率。
- 当适配器是PC的默认音频设备时可透过HDMI提供音频。
- 支持角度旋转切换到纵向模式以便整页编辑。
- 支持Windows 8.1、8、7、Vista（32 和 64 位）、XP（32 位）和Mac OSX 10.6及以上。

### 系统要求

- CPU: Intel@Core™2 Duo 2.0Ghz或更高版本（视频播放建议使用Intel@Core™5/i7 Quad Core 2.4Ghz或更高版本）
- RAM: 2GB 及以上（视频播放推荐使用4GB）
- 至少有一个USB 3.0或2.0接口
- 适用于此设备的电脑屏幕
- 支持: Windows 7/8系统（或更高版本），MAC OS 10.2系统（或更高版本）以及Android 5.0（或更高版本）

2

### 包装清单

#### USB转DVI型号

- 1 x USB 3.0多显示适配器
- 1 x DVI转VGA适配器（自由选择）
- 1 x DVI转HDMI适配器（自由选择）
- 1 x RCA音频适配器（自由选择）
- 1 x USB数据线
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 保修卡

#### USB转HDMI型号

- 1 x USB 3.0多显示适配器
- 1 x HDMI转DVI适配器（自由选择）
- 1 x USB数据线
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 保修卡

#### USB转VGA型号

- 1 x USB 3.0多显示适配器
- 1 x USB数据线
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 保修卡

#### USB转DisplayPort型号

- 1 x USB 3.0多显示适配器
- 1 x USB数据线
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 保修卡

3

### 驱动安装

使用本产品之前，请确保设备已完成最新的驱动安装。若您的电脑是Windows 10系统，您需要连接网络，并打开更新驱动功能，此时插入适配器，系统会直接查找新的驱动并进行自动安装。在Mac系统下或者Windows系统无法自动更新时，请前往睿因官网手动下载并安装。手动下载安装路径：[www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)>服务与支持>驱动下载>扩屏显卡。

#### Windows 10系统

1. 双击setup.exe。
2. 点击“安装”并等待。
3. 点击“完成”并耐心等待驱动安装完成。



4

### Mac系统

从官网下载驱动并按照安装指南进行驱动安装。



#### 温馨提示:


受Mac系统中隐私政策的影响，安装驱动时，系统可能会显示“来自身份不明的开发者”，请打开“系统偏好设置”，点击“安全性与隐私”，点击“一直打开”，以便于继续安装驱动。

5


### 硬件安装

#### Windows系统

第一步  
将USB线的mini端连接到该设备，然后将另一端连接到台式机或者笔记本的USB接口上。




第二步  
将视频线与设备连接。




6

#### 第三步

1. 右击UGA软件图标，进行屏幕配置。



2. 您可以对UGA设备进行配置。



7

### Mac系统

#### 第一步

安装完MAC驱动后，只需将此产品通过USB接口插入电脑，然后将每个显示器与适配器连接。您可以连接多达4个额外的显示器。示例如下：



示例1: 为MacBook Pro增加两个显示器: 分别使用UGA适配器的USB一端连接MacBook Pro, 另一端连接显示器。

示例2: 为MacBook Air增加三个显示器: 将MacBook Air与一个标准供电USB集线器连接, 再将3个适配器与集线器连接, 最后将3个显示器与适配器连接。



8

#### 第二步

1. 点击电脑桌面左上角图标，选择“系统偏好设置”，点击“显示器”，点击“显示器偏好设置”。



2. 点击“排列”，可以重新排列显示器的位置。



3. 如果想要镜像模式，请勾选“镜像显示器”。



9

#### 获得更多产品信息及使用技巧:

客服邮箱: [support@wavlink.com](mailto:support@wavlink.com)  
公司官网: [www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)  
技术服务热线: 400-078-0755 (转1)  
时间: 09:00 ~ 12:00 (周一至周六)  
13:20 ~ 18:00



## 感谢您购买睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博

名称	UG3501D说明书WAVLINK-C
成品尺寸	80x130mm
展开尺寸	400x130mm
材质工艺	105G铜版纸, 彩色双面印刷+折叠
制作时间	2022.07.06
修改记录	
备注	吴钊竞