KURZANLEITUNG

USB 3.0 Dual-Display Universal Dockingstation

www.wavlink.com/en_us/WL-UG49DK4V
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den Link für die Kurzanleitung und den Treiberdownload

WL-UG49DK4V

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Sicherheitshinweise
Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit fern.
Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerät von einem Techniker überprüfen:
- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
- Das Gerät weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.
- Das Gerät hat nicht gut funktioniert oder Sie können es nicht zum Laufen bringen gemäß Bedienungsanleitung.

Urheberrechtserklärung
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert werden. Andere hier erwähnte Marken oder Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss
Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten oder sonstigen) Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder Handelsschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, Folge- oder andere Schäden.

WEEE Richtlinie und Produktentsorgung
Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als Hausmüll oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte an die zuständige Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben oder zur Entsorgung an den Lieferanten zurückgesandt werden.

System Anforderungen

- CPU: Dual Core Intel oder AMD, 2 GHz oder besser
- RAM: 2GB oder mehr (Intel i5/i7 oder AMD 2 GHz+, 4 GB RAM oder mehr empfohlen für Videowiedergabe im Vollbildmodus)
- Microsoft Windows 7, 8, 10, 11
- Chrome OS
- Mac OS X

Eigenschaften

- Der HDMI-Anschluss unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K@30Hz. Der DVI-Anschluss unterstützt bis zu 1080P.
- Mehrere Bildschirm-Modi für Multi-Tasking und intensive Arbeit.
- Ein integrierter USB 3.0-A Anschluss für BC 1.2 Schnellladung.
- Zwei USB 3.0-A-Anschlüsse und vier USB 2.0-A-Anschlüsse zur Erweiterung der USB-Konnektivität.
- Gigabit Ethernet Anschluss bietet Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und ist abwärtskompatibel mit 10/100Mbps Netzwerken.
- Unterstützt Microsoft Windows 7, 8, 10, 11; Chrome OS und Mac OSX, ist nur unter Windows 10 treiberfrei.

In der Box

1 × USB 3.0 Dual-Display Universal Dockingstation
1 × USB-A-zu-USB-B-Kabel
1 × DVI-Konverter zu VGA-Adapter
1 × DC12V/3A Netzadapter
1 × DVI zu HDMI Adapter
1 × USB-C zu USB-A-Adapter
1 × Vertikaler Ständer aus Aluminiumlegierung
1 × Kurzanleitung

Überblick



1. Kopfhörer-Ausgang.
2. Mikrofon-Eingang.
3. Gigabit-LAN: Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel mit dem Gigabit-LAN-Anschluss für ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk.
4. DVI: Schließen Sie einen DVI-Monitor mit einer maximalen Auflösung von 1920*1080 an.
5. HDMI: Schließen Sie einen HDMI-Monitor mit einer maximalen Auflösung von 3840*2160 an.
6. 4 x USB 2.0-Anschlüsse: Erfüllt alle Anforderungen an USB 2.0-Geräte wie Scanner, Digitalkamera, Tastatur, Maus und Drucker.
7. 2 x USB-A-Anschluss: Schließen Sie alle USB 3.0 kompatiblen Geräte an, abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Geräten.
8. USB 3.0 IN: Verbinden Sie die Universal Dockingstation mit einem verfügbaren USB 3.0-Anschluss am Laptop oder anderen Geräten.
9. DC Power Jack: Für den Anschluss des DC Power Adapters an die Universal Dockingstation.

Treiber Installation

Bevor Sie diese Dockingstation verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die neuesten PC/Laptop-Treiber installiert sind. Wenn die Treiber nicht automatisch installiert würden, besuchen Sie bitte www.wavlink.com/en_us/WL-UG49DK4V oder geben Sie www.wavlink.com ein und klicken Sie auf SUPPORT>Treiber>USB DISPLAY>WL-UG49DK4V, um den Treiber zu finden und zu installieren.

Für Windows

1. Nachdem Sie die heruntergeladene Datei extrahiert haben, klicken Sie auf **SMIUSBDisplaySW** (.exe) in der extrahierten Datei.



2. Klicken Sie auf **Install**.

3. Klicken Sie auf **REBOOT**, um den Installationsvorgang abzuschließen.



Für Windows

Laden Sie die Silicon Motion InstantView-Anwendung für Mac OS herunter, die Sie hier finden: www.wavlink.com/en_us/WL-UG49DK4V, und installieren Sie sie manuell.

1. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um das Installationsprogramm der Anwendung zu starten.

2. Ziehen Sie das **macOS InstantView** Programmsymbol in den Ordner **Applications** im geöffneten Fenster.



3. Navigieren Sie zu Ihrem Launchpad- oder Anwendungsordner, um **macOS InstantView** zu finden. Und doppelklicken Sie darauf, um es zu starten.



4. Klicken Sie auf **Öffnen**.

5. Klicken Sie auf **Systemeinstellungen öffnen**. (Hinweis: Dies sollte automatisch **Sicherheit & Datenschutz** öffnen. Falls nicht, können Sie die Einstellungen für **Sicherheit & Datenschutz** manuell öffnen).

6. Klicken Sie auf **das goldene Schloss** am unteren Rand des Anwendungsfensters, um Änderungen zu aktivieren.



7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf **Schutz aufheben**:



8. Klicken Sie auf , um ein Häkchen neben dem Eintrag **macOS InstantView** zu setzen:



9. Sie werden aufgefordert, die InstantView-Anwendung zu **Beenden & erneut zu öffnen**, damit die Änderung wirksam wird. Bitte tun Sie dies:

10. Die Software ist nun installiert und Sie können Ihren Grafikadapter oder Ihre Dockingstation anschließen.

11. Wenn der Computer mit der Dockingstation verbunden ist und der Monitor zum ersten Mal angeschlossen wird, erscheint nach dem Start des Treibers das folgende Fenster. Sie können den Bildschirm entsprechend Ihrer persönlichen Nutzung trennen oder spiegeln. Darüber hinaus können Sie dieses Fenster auch schließen und zu den Systemeinstellungen gehen, um den Bildschirm einzustellen.

Hardware-Verbindung



1. Schließen Sie das Universal Dock an eine Steckdose an.
2. Sie können alle USB 3.0/USB 2.0-kompatiblen Geräte an das Universal Dock anschließen. Die USB 3.0-Schnittstelle ist auch mit USB 2.0-Geräten abwärtskompatibel.
3. Die Dockingstation unterstützt zwei Bildschirme mit unterschiedlichen Auflösungen. HDMI unterstützt 3840x2160@30Hz und DVI unterstützt 1920x1080 Displayausgabe.
4. Schließen Sie Ihr Mikrofon, Headset an den Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang an.

Anzeigeeinstellungen

Für Windows-Benutzer

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf Ihrem Desktop und wählen Sie **Anzeigeeinstellungen**.

2. Wählen Sie unter **Bildschirm** bitte entweder Bildschirm 1 oder Bildschirm 2.

3. Blättern Sie nach unten zu **Mehrere Bildschirme** und wählen Sie in der Dropdown-Liste den Modus aus, der Ihren Anforderungen entspricht.



Für MacOS-Benutzer

1. Wählen Sie **Systemeinstellungen** und wählen Sie **Displays**.

Siri Ring
Siri Ring Effekt
Siri Sprache
Siri Stimme
Siri Tastenkürzel
Siri Vorschläge
Siri Vorschlagsdaten
Siri Vorschlagsdaten
Siri Vorschlagsdaten