

WL-NWU330GCA

该款有线网卡可为您的USB-C电脑提供高速、稳定的网络，网速最高可达2500Mbps。USB 3.0 Type-C接口数据传输速度最高可达5Gbps，并向下兼容USB 2.0/1.1设备。即插即用，无需手动安装驱动。

感谢您选购USB-C 转 2.5G有线网卡！

- 符合IEEE 802.3u(10/100Mbps)、IEEE 802.3ab(1000Mbps)、和IEEE 802.3bz (2500Mbps) 标准。
- USB 3.0 Type-C接口数据传输速度最高可达5Gbps, 并向下兼容USB 2.0/1.1设备。
- 专为USB-C电脑设计, 支持正反插, 无需提供额外电源。
- 绿色和琥珀色LED灯指示电源和网络状态。
- 支持Win 10/11, Mac OS X 7.6及以上版本。
- 支持微软唤醒数据包检测 (WPD)。
- 支持"Wake-On-LAN"和"RealWow!" , 可通过互联网远程唤醒睡眠中的电脑。

-1-

安装前请检查盒子内的物品

- 1 x USB-C 2.5千兆有线网卡
- 1 x 驱动下载卡
- 1 x 保修卡
- 1 x 使用说明书

- Mac OS 10.6及以上版本
- Win 7/8/10

USB-A接口

USB-C接口

RJ-45
Ethernet Port

Green LED

Amber LED

USB-A接口

USB-C接口

RJ45网卡

绿色LED状态灯

琥珀色LED状态灯

-2-

驱动程序安装


使用本产品之前, 请确保设备已完成驱动安装。若您的电脑是Windows系统, 您需要先连接网络, 并打开更新驱动功能, 此时插入适配器, 系统会直接查找新的驱动并自行安装。在Mac系统下或者Windows系统无法自动更新时, 请前往睿因官网手动下载并安装。

手动下载安装链接:
www.Waylink.com/zh-cn/WL-NWU330GCA。



Windows系统

步骤1: 双击setup.exe。

步骤2: 点击“安装”并等待安装完成。




-3-



Mac系统
从官网下载驱动并按照安装指南进行驱动安装。

-4-



即插即用



-5-

注意：打开浏览器，测试连接情况。


设置之前，请确保已将网卡连接到路由器等网络设备，并已连接到您电脑的USB口。

网线注意事项

- 网卡LAN口支持Auto-MDIX功能，无需使用交叉网线。
- 网线规格应高于Cat 5e且长度小于100米，网速才可达2.5Gbps。


以Windows为例

1. 右键单击**计算机图标** > **点击管理** > **点击设备管理器**。您
可以看到已安装的驱动程序。




2. 右键单击系统界面中的网络图标，选择网络和共享中心。
点击改变适配器设置，找到新的以太网进行检查和设置。

-6-



以Mac系统为例
进入苹果菜单>系统偏好设置>网络。你现在可以看到“已连接”和“USB 10/100/1G/2.5G LAN当前处于活跃状态”
您的新网卡现在可以使用了。



-7-

获得更多产品信息及使用技巧:
客服邮箱: support@wavlink.com
公司官网: www.wavlink.com
技术服务热线: 400-078-0755 (转1)
时间: 09:00 ~ 12:00 (周一至周五)
13:00 ~ 18:00 (周六、周日及节假日)



欢迎您购买
睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博

名称：NWU330GCA说明书WAVLINK-C1

成品尺寸：50x90mm

展开尺寸: 250x90mm

材质工艺：105g铜板纸 彩色双面印刷+过哑油+风琴折

修改时间：2022.9.22

设计:杨宇平

备注: