



Benutzerhandbuch

USB-C Duale 4K Dockingstation mit
Energieversorgung

WL-UG69PD2 Pro

Sicherheitsvorschriften

Stellen Sie sich bitte sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen.
Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachlesen auf.
Setzen Sie das Gerät nicht der Feuchtigkeit aus.
Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, lassen Sie das Gerät vom professionellen Wartungspersonal überprüfen:
• Das Gerät wird Feuchtigkeit ausgesetzt.
• Das Gerät fällt und wird beschädigt.
• Das Gerät weist offensichtliche Beschädigungen auf.
• Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß oder kann nicht gemäß dem Benutzerhandbuch richtig funktionieren.

Urheberrechtserklärung

ohne vorherige schriftliche Genehmigung dürfen keine Teile dieser Publikation in jeglicher Form kopiert werden.
WAVLINK erklärt hiermit, dass alle Marken, eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen oder Symbole, die in diesem Benutzerhandbuch und den zugehörigen Bescheinigungen enthalten sind, ihren jeweiligen Inhabern gehören, unabhängig davon, ob sie an anderer Stelle im Text dieses Dokuments angegeben sind.

Haftungsausschluss

Im Falle der Veränderung der Informationen in diesem Dokument ist die vorherige Ankündigung nicht obligatorisch.
Der Produzent gibt keine Erklärungen oder Gewährleistungen (andeuten oder andere Weise) auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte dieses Dokuments, und in keinem Fall haftet er für Gewinnverluste oder wirtschaftlichen Schaden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf spezielle, zufällige, indirekte oder andere Schäden.

Richtlinie für nicht gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte & Produkentsorgung

Wenn die Lebensdauer dieses Produkts zu Ende gegangen ist, sollte es nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt und der Entsorgungsstellen von Elektro- und Elektronikgeräten zur Behandlung übergeben oder zur Entsorgung an den Lieferanten zurückgegeben werden.

10

Systemanforderungen


- Windows System
- Mac OS X System

Verpackungsinhalt

- 1 x USB-C Duale 4K Dockingstation
- 1 x USB-C-Typ zu Typ-C Datenkabel (E-Mark Chip) 1 Meter
- 1 x USB3.0 A Typ zu C Typ Datenkabel 1 Meter
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x DC20V / 6.5A 130W Stromadapter

Produktüberblick


Frontplatte



- 2 USB 3.0 A Schnittstellen:**
Zum Anschluss des Peripheriegeräts mit USB-A-Ports.
- 2 USB-C-Schnittstellen:**
Zum Anschluss des Peripheriegeräts mit USB-C-Ports.
- 3,5 mm Audio-Ausgang:**
Zum Anschluss von Ohrhörern oder Audiogeräten.
- 3,5 mm Mikrofoneingang:**
Zum Anschluss des Mikrofons.

11

Hinterplatte




- Netzschalter**
- Stromanschluss:**
Zum Anschließen des Netzteils. Für den Betrieb wird externe Stromversorgung benötigt.
- 10/100 / 1000Mbps RJ45-Netzwerkanschluss:**
Zur Herstellung der Verbindung zum Router und Netzwerk.
- 2 HDMI-Video-Ausgangsports und 2 Displayport-Video-Ausgangsports:**
Zum Anschluss von Bildschirmen mit HDMI- und Displayport-Schnittstellen.
- 2 USB 3.0 Typ A Ports:**
zum Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-A-Ports.
- USB-C-Anschluss (Upstream-Port):**
Dieser Port gilt als ein Datentransfer- und Ladeport, der zum Datenaustausch und Aufladen des PD-fähigen Laptops verwendet wird.

Achtung: Jedes Paar Schnittstelle des Bereichs Display 1 oder Display 2 unterstützt einen Bildschirm. Wählen Sie die gewünschte Schnittstelle aus.

12

Bedienung des 5k Displays


1. Installieren Sie den Treiber mit der CD oder besuchen Sie die Website <http://www.displaylink.com/downloads>, um den neuesten Treiber herunterzuladen.
2. Schließen Sie das Laptop und die Dockingstation mit dem geeigneten Datenkabel an.
3. Schließen Sie die DP-Schnittstelle der Dockingstation über ein DP-Kabel mit der DP-Schnittstelle des Displays an.
4. Schließen Sie die Dockingstation an der Stromversorgung an und betätigen Sie den Netzschalter.



Hinweis: Dieses Produkt unterstützt die meisten 5k-Displays auf dem Markt.

Bedienung des Dual-4k-Displays


1. Schließen Sie das Laptop an die Dockingstation an.
2. Schließen Sie die beiden Displays über ein Standard-HDMI- oder DP-Kabel an der Dockingstation an.
3. Schließen Sie die Dockingstation an der Stromversorgung an und betätigen Sie den Netzschalter.



13

Bedienung des Multi-Displays

1. Schließen Sie das Laptop an die erste Dockingstation an.
2. Schließen Sie das Upstream-Port der zweiten Dockingstation (die USB-C Schnittstelle mit dem Symbol) an das Downstream-Port der ersten Dockingstation an (USB-Schnittstelle ohne das Symbol).
3. Verbinden Sie das Display und die Dockingstation über ein HDMI- oder DP-Kabel miteinander.
4. Schließen Sie die Dockingstation an der Stromversorgung an und betätigen Sie den Netzschalter.



Hinweis: Dieses Gerät kann mit allen kompatiblen Dockingstationen oder Hub gleichzeitig verwendet werden, um eine Verbindung wie das Bild gezeigt herzustellen.

14

Laptop ohne USB-C Schnittstelle

Wenn das Laptop über keine USB-C-Schnittstelle verfügt, können Sie das Adapterkabel USB 3.0 TYPE-A zu TYPE-C verwenden (dieses Adapterkabel wird nur zur Datenübertragung verwendet. Wenn Sie das Laptop aufladen wollen, verwenden Sie den originalen Netzteil des Laptops).

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

15