AC3200デュアルバンド無線LANルーター
セットアップガイド

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

QUANTUM DAX

各部の名称



❶ ON-OFFスイッチ
❷ USB3.0ポート
❸ ギガビットポート×4
(WAN×1（INTERNET）、LANポート×3)
❹ DC IN（電源ジャック）
❺ リセットボタン

リセットボタン：本製品の電源を入れた状態で、ボタンを約6秒間押し続けると、出荷時設定に戻します。

液晶画面

本体上部の液晶ディスプレーに、ルーターの状態や各種情報を表示します。

工場出荷時の設定値（初期値）

既定のIPアドレス：192.168.10.1
管理画面URL: wifi.wavlink.com
2. 4Gのネットワーク名: @WAVLINK_XX
5Gのネットワーク名: @WAVLINK_XX_5G
（xxはMacアドレス末尾2桁の数字またはアルファベットです）
公式ホームページ: www.wavlink.com
問い合わせ先：supportjp@wavlink.com

セットアップ方法について

STEP1本製品を設置しよう：
本機のWAN（INTERNET）ポートとモデムなどをLANケーブルで接続します。次に回線終端装置と本機の電源を入れます。

STEP2 Wi-Fi接続しよう：
スマートフォン・タブレットやパソコンを本機にWiFi接続

■ 無線で接続するには
お使いの機器のWi-Fiの設定画面で、@WAVLINK_XXのSSIDを選択し、WiFiに接続してください。

パソコンの設定インターフェース　スマホの設定インターフェース

■ 有線接続するには
本製品のLANポートとパソコンをLANケーブルでつなぎます。



STEP3 ルーターのWiFiを設定しよう

①. Webブラウザーを起動します。ウィンドウ上部のアドレスバーに192.168.10.1またはwifi.wavlink.com を入力します。設定画面が表示されたら<設定を始める>をクリックします。

②. 本機の管理画面にログインするためのパスワードを設定します。次回のログインからは設定したパスワードを入力してください。設定したパスワードは忘れないように大切に保管してください。

③. 地域とタイムゾーンを選び、<次へ>をクリックします。

④. プロバイダーから送付された書類を参照し、「回線種類」、「接続ユーザー名」、「接続先パスワード」を設定します。

WANタイプ設定とは？
ADSL等でインターネットプロバイダーがアカウントとパスワードのみを提供している場合は、PPoEダイヤルアップ接続を選択してください。ケーブルテレビまたは光ファイバー接続の場合は、DHCP（動的IPアドレス）を選択してください。固定IPアドレス、サブネットマスクプロトコル等の情報を確認する場合は静的IPアドレスを選択してください。VPNを使用する場合は、PPTP/L2TPプロトコルを通じてネットワークの設定を行います。

⑤. 新しいWi-Fiパスワードを設定してください。入力し<保存>をクリックすると設定内容を保存します。本ブラウザの画面を閉じて、インターネットをご利用ください。

ご注意:
セットアップの管理画面は多言語でご利用いただけますが、ルーターのディスプレーは英語のみの表示となります。ネットワークに接続する前に、必ずセットアップガイドをご覧ください。

ファームウエアのアップデートについて

ファームウエアをアップデートするには下記の手順で行います。

1. Wavlinkの公式サイトwww.wavlink.comまたは管理画面の<機能設定>→<システムアップデート>から、最新のファームウエアをダウンロードします。
2. ダウンロードした圧縮ファイルを解凍します。
3. 192.168.10.1またはwifi.wavlink.comにログインし、<機能設定>→<システムアップデート>をクリックします。

4. <ブラウズ>をクリックし、最新のファームウェアをアップロードします。
5. <アップデート>をクリックしてファームウエアのアップグレードが完了するまで数分間待ちます。

ファームウエアのアップデートは必要ですか?
ファームウエアのアップデートにより不具合の修正や新機能の追加ができます。適合しないファームウエアを使用すると機器の損傷の恐れがありますのでご注意ください。ルーターが正常に動作している場合にはファームウエアのアップデートは必要ではありません。アップデートの中断による故障は保証の対象外です。
より詳しい情報はwww.wavlink.comでご覧いただけます。
問い合わせ先：supportjp@wavlink.com

初期化(リセット)の方法

下記操作を行なうことで本機の設定を初期化します。初期化後は再度設定が必要になりますのでご注意ください。

方法1
本製品の電源が入っている状態で、側面にある<RESET>スイッチを約6秒間押し続けると、本機の設定を出荷時に戻します。



方法2
管理画面に入り(上記のセットアップ方法をご参照ください)、<機能設定>→<バックアップへの復元>をクリックします。約1-2分程度で初期化が完了します。

天気設定

液晶ディスプレーではお住まいのエリアの天気情報を表示できます。エリアを変更する場合は、下記の手順で行ってください。

1. 管理画面に入ります(上記のセットアップ方法をご参照ください)。<機能設定>→<ディスプレー設定>をクリックします。

2. 既定の<IPアドレス>を選択しエリアを自動で取得します。または手動でエリア（都市名）、国名を入力して設定します。例：ニューヨーク、アメリカ（都市名、国名）。

ご注意：
都市名と国名間の空白は不要です。

ゲストWi-Fiの設定

Wi-Fiのパスワードやネットワーク、共有するファイルをシェアしたくない場合には、ゲストWi-Fiの使用をお勧めします。

1. 管理画面に入ります(上記のセットアップ方法をご参照ください)。<機能設定>→<ゲストネットワーク>をクリックします。

2. <ゲストネットワーク>画面でネットワーク名とパスワードを入力し、<保存>をクリックします。

Q&A

Q1. http://wifi.wavlink.comにアクセスしたのにログインページが表示されない。
・コンピュータ側の設定でIPアドレスを自動取得になっているか確認してください。
・ブラウザのアドレスバーにhttp://wifi.wavlink.comまたはhttp://192.168.10.1と入力し、ログインできることを確認してください。
・ルーターを再起動してから再度アクセスしてください。

Q2. インターネットに接続できません。
・ネットワーク接続設定を確認してください。正常であるにもかかわらずインターネットに接続できない場合は、ご契約のインターネット事業者にお問い合わせください。。
・ブラウザのアドレスバーにhttp://wifi.wavlink.comまたはhttp://192.168.10.1と入力し、ログインできることを確認してください。
・ルーターを再起動してから再度アクセスしてください。

Q3. ルーターを初期設定に戻すには?
・リセットキーを6秒押して初期設定に戻します。

Q4. 管理者パスワードを忘れてしました。
・ルーターを再起動し、既定の管理者パスワード［admin］を入力してログインしてください。

Q5. Wi-Fiの受信強度を上げるには、どこに設置するのがいいでしょうか?
・通信の障害となる金属物、コンクリート壁等から離れた広いスペースに設置してください。

Q6.携帯電話でhttp://wifi.wavlink.comまたはhttp://192.168.10.1にログインすることができない場合、どうすればいいのか?
・設定する前に、4GをOFFにし、完了後は再起動してください。

詳しい情報はhttps://www.wavlink.com/en_us/faq.html#をご覧ください。

GNU一般公衆利用許諾書

当製品は第三者が開発したコードが含まれています。これらのコードは1991年6月GNU一般公衆利用許諾書（GPL）バージョン2、もしくは1999年2月GNU劣等一般公衆利用許諾書（LGPL）バージョン2.1に制約されています。GPLもしくはLGPLの条項と条件に基づき、コピー・配布・変更は可能です。ソースコードは必ず完全でなければなりません。もしGNU一般公衆利用許諾書（GPL）の条項に基づき、ソースコードの取得がお望みでしたら、当方にご連絡ください。当方はGNU一般公衆利用許諾書の要求に遵守しています。弊社の当地事務所までご連絡になって、関係のソフトと許諾書の請求を随時待っております。ご住所と製品シリアルナンバーをいただければ、無料でソフトと許諾書を含めたソフトパッケージをご送付致します。各プロジェクトの配布は担保不要で、市販性もしくは特定用途適用性の暗示もありません。
詳細はGNU一般公衆利用許諾書のHPを御覧ください。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

電子電気機器のコマンドまたは製品の廃棄
本製品の使用寿命がなくなるとき、普通の生活ごみと混ぜて処理しないでください。電子電器機器回収機関へ処理を任せ、またはサプライヤーに戻して処理させます。

WAVLINK製品をご購入いただき誠にありがとうございます！

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

名称： K3说明书（日语）WAVLINK-JA1	
成品尺寸：85x125mm	展开尺寸： 595x125mm
材质工艺： 105g铜板纸 四色正反印刷+过哑油+风琴折	
修改时间： 2020年7月6日	
设计：刘鹏飞	备注：