



Kurzanleitung

USB-C Dual 4K Universal Dockingstation mit 65W Stromversorgung



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

WL-UG69PD6

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit fern. Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerät von einem Techniker überprüfen:

- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
- Das Gerät weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.
- Das Gerät hat nicht gut funktioniert oder Sie können es nicht zum Laufen bringen gemäß Bedienungsanleitung.

Urheberrechtserklärung

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert werden. Andere hier erwähnte Marken oder Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten oder sonstigen) Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder Handelsschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, indirekte oder sonstige Schäden.

WEEE Richtlinie und Produktentsorgung



Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als Hausmüll oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte an die zuständige Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben oder zur Entsorgung an den Lieferanten zurückgesandt werden.

System Anforderungen	01
In der Box	01
Produktübersicht	02
Vorderseite	02
Rückseite	03
Installation	04
Installation des 5K-Monitors	04
Installation von zwei 4K-Monitoren	05
Installation mehrerer Monitore	06
Treiberinstallation(Windows 10)	07
Deinstallation	08
Konfigurationen(Windows 10)	09
Anzeigeeinstellung	10
Erweiterte Anzeigeeinstellung	11
Treiberinstallation(Mac OS X)	12
Installationsanleitung	13
Konfigurationen(Mac OS X)	14

System Anforderungen


- Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32/64-bit)
- Mac OS x 10.8 or later

In der Box

- 1 x USB-C Dual 4K Universal Dockingstation
- 1 x 1 Meter USB C zu C Kabel (E-Mark-Chip)
- 1 x 1 Meter USB 3.0 A zu C Kabel
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x DC 20V/5A 100W Adapter


Produktübersicht

Vorderseite



- 1 Vier USB 3.0 Typ A-Anschlüsse:**
Zum Anschluss an USB-Typ-A-Peripheriegeräte.
- 2 3,5 mm Audioausgang:**
Zum Anschluss an Kopfhörer
- 3 3,5 mm Mikrofoneingang:**
Zum Anschluss an Mic.

Rückseite




- 1 EIN/AUS-Netzschalter**
- Stromanschluss:**
Zum Anschluss an das Netzteil. Die Dockingstation benötigt für den Betrieb eine externe Stromversorgung.
- 10/100/1000Mbps Ethernet-Port:**
Zum Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk über ein Netzkabel.
- 2 Zwei HDMI- und zwei DisplayPort-Videoausgangsanschlüsse:**
Zum Anschluss an HDMI-Monitore oder DisplayPort-Monitore.
- 3 Zwei USB 3.0 Typ-A-Anschlüsse:**
Zum Anschluss an USB-Typ-A-Peripheriegeräte.
- 4 USB-C-Anschluss  (unterstützt die Datenübertragung und das Aufladen des Host-Laptops):**
Zum Anschluss an einen kompatiblen Laptop.

HINWEIS:

- In jedem **DISPLAY**-Bereich wird zuerst DISPLAYPORT wirksam, wenn HDMI- und DISPLAYPORT-Port gleichzeitig angeschlossen sind.
- Um eine Leistung von 65 W zu erhalten, ist möglicherweise die neueste Firmware erforderlich. Sie können die Firmware von unserer offiziellen Website beziehen.

Installation des 5K-Monitors


1. Schließen Sie einen kompatiblen Laptop an das Dock an.
2. Schließen Sie ein DisplayPort-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an jeden DisplayPort-Ausgangsanschluss des Docks und an die DisplayPort-Eingangsanschlüsse Ihres 5K-Monitors an.
3. Stecken Sie den an die Dockingstation angeschlossenen Adapter in die Steckdose und schalten Sie die Dockingstation ein.



HINWEIS: Das Dock ist mit den meisten 5K-fähigen Monitoren auf dem Markt kompatibel. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den neuesten Treiber installieren.


Installation von zwei 4K-Monitoren

1. Schließen Sie einen kompatiblen Laptop an das Dock an.
2. Schließen Sie die Monitore über Standard-HDMI- und DisplayPort-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Dock an.
3. Stecken Sie den an die Dockingstation angeschlossenen Adapter in die Steckdose und schalten Sie die Dockingstation ein.



Installation mehrerer Monitore

1. Schließen Sie einen kompatiblen Computer an das eingeschaltete Dock an.
2. Der USB-C-Anschluss (USB-C-Anschluss mit  Symbol) des zweiten Docks ist an einen der USB-Anschlüsse (außer Anschlüsse mit  Symbol) des ersten Docks
3. Schließen Sie die Monitore über Standard-HDMI- und DisplayPort-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Docks an.
4. Stecken Sie die an die Dockingstation angeschlossenen Adapter in die Buchse und öffnen Sie die Dockingstation.




HINWEIS: Das Gerät kann mit jedem kompatiblen Dock oder Hub zusammenarbeiten, um ähnliche Verbindungen wie in den folgenden Zeichnungen gezeigt einzurichten.
Wenn Ihr Computer keinen USB-Anschluss besitzt, können Sie USB 3.0 A-ZU-C-Kabel verwenden. (Dieses A-Zu-C-Kabel wird nicht für die Stromversorgung verwendet, sondern nur für die Datenübertragung. Wenn Sie Ihren Laptop aufladen müssen, schließen Sie ihn bitte an das Original-Netzteil an.)

Treiberinstallation

Besuchen Sie entweder https://www.wavlink.com/en_us/drivers.html oder <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>, um die neueste Version des Treibers herunterzuladen und zu installieren.

1. Sie können die offizielle Website von DisplayLink besuchen, um den neuesten Treiber herunterzuladen und zu installieren.
2. Bitte warten Sie geduldig, während Windows die DisplayLink Core-Software konfiguriert. Während dieses Vorgangs wird Ihr Bildschirm möglicherweise vorübergehend schwarz oder blinkt.



Deinstallation

Die Deinstallation unterscheidet sich je nach Betriebssystem geringfügig.




Beispiel: Deinstallation des Treibers (Windows 10)

1. Öffnen Sie Einstellungen-> Apps.
2. Suchen und klicken Sie auf den DisplayLink-Treiber unter der Apps-Oberfläche und klicken Sie dann auf Deinstallieren.
3. Anschließend wird ein Deinstallationsfenster angezeigt, das Sie daran erinnert, dass die Software deinstalliert wird. Nach Abschluss der Deinstallation müssen einige Betriebssysteme möglicherweise neu gestartet werden, um sich an die Konfigurationsänderungen anzupassen.


Konfigurationen (Windows 10)

Audioeinstellung


1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das DisplayLink-Symbol und dann auf Audio-Setup.



2. Wählen Sie Lautsprecher.




3. Wählen Sie Mikrofon.




Anzeigeeinstellung

1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das DisplayLink-Symbol und dann auf Erweiterte Konfiguration.
2. Wählen Sie Anzeige und dann Ausrichtung, um Monitor auf Desktop erweitern auszuwählen.



Erweiterte Anzeigeeinstellungen

1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das DisplayLink-Symbol und dann auf Erweiterte Konfiguration.
2. Wählen Sie Erweiterte Anzeigeeinstellungen und wählen Sie eine empfohlene Auflösung.



Einführung

Dieses Benutzerhandbuch gilt für Softwareversion 1.0 und höher der MAC-Software.

Was ist der Mac-Treiber?

Der Mac-Treiber wurde für Mac OS entwickelt. Der Treiber, der die DisplayLink-Technologie verwendet, um Ihrem Mac einen zusätzlichen Monitor hinzuzufügen. Mit dieser Software können Sie Ihre UGA-Geräte auf jedem Intel-basierten Desktop oder Mac-Laptop ausführen und bis zu 4 zusätzliche Monitore über USB anschließen.

Bitte beachten Sie: Power PC-basierte Macintosh-Computer wie iMacs, PowerBooks und PowerMacs der neuesten Generation werden derzeit nicht unterstützt.

Installationsanleitung

Installieren / Deinstallieren des MAC-Treibers

Doppelklicken Sie zum Ausführen des MAC-Installationsprogramms auf das Image des MAC-Treiberinstallationsprogramms. Dadurch wird das MAC-Treiberinstallationsprogramm installiert.

Wählen Sie „Software Installer“, um mit der Installation des MAC-Treibers auf Ihrem Mac zu beginnen. Dadurch wird ein Standard-Mac-Installationsprogramm ausgeführt und nach Abschluss muss ein Neustart durchgeführt werden.

Wählen Sie „User Guide“, um das Benutzerhandbuch anzuzeigen.

Wählen Sie „Software-Uninstaller“, um den MAC-Treiber von Ihrem Mac zu deinstallieren. Dies erfordert einen Neustart, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.




Konfigurationen(Mac OS X)

1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen.



2. Klicken Sie auf Monitore und starten Sie die Konfiguration.



UG69PD6德语说明书WAVLINK-E2说明书
材质：封面105G铜板纸四色正反印刷+装订
成品尺寸：140x105MM