



## Manuel de l'utilisateur

Station d'accueil USB-C de double 4 K avec livraison de puissance

WL-UG69PD2 Pro

### Les prescriptions de sécurité

Assurez-vous de lire attentivement les prescriptions de sécurité. Gardez ce manuel d'utilisation pour une référence au futur. Gardez cet équipement à l'écart des conditions humides. Si l'un des cas suivants surgit, veuillez demander au technicien de réparation pour une vérification de l'appareil :

- L'équipement est exposé dans les conditions humides.
- L'équipement est tombé et devient endommagé.
- L'équipement a du signe de dommages évident.

L'équipement ne fonctionne pas correctement ou ne peut pas normalement fonctionner conformément au mode d'emploi.

### La déclaration de copyright

Sans autorisation écrite préalable, il est interdit de reproduire aucune partie de cette publication sous n'importe quelle forme. Qu'il y ait ou non une déclaration ailleurs dans le texte du document, WAVLINK déclare expressément ici : Toutes les marques, les marques enregistrées, les marques de service et les autres noms ou symboles protégés dans ce manuel et dans les documents connexes appartiennent respectivement à leurs titulaires.

### Clause d'exonération

Les informations dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie (implicite ou en outre) à la précision ou l'intégrité du contenu de ce document, et en tout cas, le fabricant n'est pas responsable de toute perte de profits ou dommage commercial, y compris mais sans s'y limiter, les dommages de nature spéciale, accidentelle, indirecte ou de d'autres natures.

### Les instructions des équipements électriques abandonnés & le traitement des produits



A la fin de la durée d'utilisation de ce produit, il ne devrait pas le traiter ensemble avec les ordures ménagères, il convient de le donner à la société de recyclage des équipements électriques ou le retourner au fournisseur pour le traitement.

31

### La configuration du système requise


- Le système Windows  
- Le système Mac OS X

### Le contenu de l'emballage

- 1 x Station d'accueil USB-C de double 4 K  
- 1 x 1M Câble de données de type USB-C vers type C (Puce E-mark)  
- 1 x 1M Câble de données USB3.0 de type A vers type C  
- 1 x Mode d'emploi  
- 1 x Adaptateur secteur DC20V/6.5A de 130W

### Aperçu général du produit


#### Le panneau frontal



- 1 Deux Ports USB 3.0 de type A :**  
Utilisés pour connecter aux équipements périphériques de port USB de type A.
- 2 Deux Ports USB-C :**  
Utilisés pour connecter aux équipements périphériques de port USB de type C.
- 3 3.5mm Port de sortie audio :**  
Utilisé pour connecter aux casques ou aux appareils audios.
- 4 3.5mm Port d'entrée de microphone :**  
For connection to Mic.

32

### Le panneau arrière




- 1 L'interrupteur d'alimentation**
- 2 Le jack de la source d'alimentation :**  
Utilisé pour connecter à l'adaptateur secteur. Une source d'alimentation externe est nécessaire pour le faire fonctionner.
- 3 Le port réseau RJ45 de 10/100/1000Mbps :**  
Utilisé pour connecter au routeur afin d'avoir un accès au réseau.
- 4 Deux ports de sortie vidéo HDMI et deux ports de sortie vidéo DisplayPort :**  
Utilisé pour connecter aux écrans de port HDMI et DisplayPort.
- 5 Deux Ports USB 3.0 de type A :**  
Utilisé pour connecter aux équipements périphériques de port USB de type A.
- 6 Le port USB-C (Port de liaison montante) :**  
Ce port est le port de transmission de données et de chargement, utilisé pour les échanges des données et le chargement de l'ordinateur portable ayant la fonction PD.

**Remarque :** Chaque ensemble de ports de la zone de Display 1 ou de Display 2 s'adapte à un seul écran, veuillez choisir les ports nécessaires.

33

### La manipulation d'écran de 5 k


1. Installez le pilote avec CD ou accédez au site officiel <http://www.DisplayLink.com/downloads> pour télécharger le dernier pilote.
2. Connectez votre ordinateur portable à la station d'accueil avec un câble de données appropriée.
3. Connectez l'écran à la station d'accueil par les ports DP avec un câble DP.
4. Branchez la station d'accueil et activez l'interrupteur d'alimentation.



**Notes :** Ce produit s'adapte à la grande majorité des écrans de 5k sur le marché.

### La manipulation de doubles écrans de 4k


1. Connectez l'ordinateur portable à la station d'accueil.
2. Connectez les deux écrans à la station d'accueil par le câble standard HDMI ou DP.
3. Branchez la station d'accueil et activez l'interrupteur d'alimentation.



34

### La manipulation de multi-écrans

1. Connectez l'ordinateur portable à la première station d'accueil.
2. Connectez le port de liaison montante de la deuxième station d'accueil (le port USB-C ayant le symbole ) au port de liaison descendante de la première station d'accueil (les ports USB sans le symbole ).
3. Connectez l'écran à la station d'accueil par le câble HDMI ou DP.
4. Branchez la station d'accueil et activez l'interrupteur d'alimentation.



**Notes :** Cet équipement peut être utilisé ensemble avec toutes les stations d'accueil compatibles ou les HUB, et on peut établir la connexion comme indiquée sur le tableau.

35

### L'ordinateur portable sans port USB-C

S'il n'y a pas de port USB-C sur l'ordinateur portable, on peut utiliser le câble adaptateur USB3.0 TYPE-A vers TYPE-C (Ce câble ne peut être utilisé que pour la transmission de données, s'il nécessite de charger l'ordinateur portable, veuillez utiliser l'adaptateur secteur original.)

Official website: [www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)  
Technical support: [support@wavlink.com](mailto:support@wavlink.com)

36