



USB 3.0千兆网卡+3口高速集线器

快速安装指南



www.wavlink.com/zh_cn/WL-UH3031G

请扫码或浏览器输入以上链接下载产品说明书和驱动

WL-UH3031G

睿因USB3.0千兆网卡+3口高速集线器，是由一个RJ45千兆网口和3个USB3.0接口组合而成的集线器，为您的电脑提供千兆网络传输端口和极速数据传输。产品性能稳定、操作方便，特别适用于超极本、平板电脑。小巧机身，方便随身携带，产品材质采用全铝合金磨砂，质感优雅，无缝贴合了Apple产品的设计风格。

产品特性：

- 3个USB3.0接口支持多个USB设备连接
- 千兆网口支持1000M以内宽带接入
- USB3.0理论传输速率高达5Gbps
- USB3.0向下兼容USB2.0设备
- 电流浪涌保护设备安全运行

包装清单：


- 1 x USB3.0千兆网卡+3口高速集线器
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 驱动下载卡
- 1 x 保修卡

驱动安装

重要提示：设备连接到电脑，下载并安装驱动。
(驱动下载地址请见包装内的驱动下载卡片)

以win10为例

1. 解压驱动文件，选择对应的电脑系统，双击“setup.exe”开始安装。




2. 等待文件自动运行后，点击“下一步”。



3. 点击“安装”。



4. 等待安装完成后，点击“完成”，即可使用。



检查设备驱动

如果安装完毕后不能上网请检查设备驱动是否已安装成功，检查步骤如下：


- 1、右击“此电脑”，点击“管理”。
- 2、点击“设备管理器”。



3. 点击“网络适配器”。




- 4、如在网络适配器下面出现USB系列的字符串，说明已安装成功，如果旁边有感叹号图标，说明安装不正确，请删除该项，拔插设备，重新安装。



配置网络设置

- 1、用鼠标单击系统托盘中的网络图标，然后选择“网络和Internet设置”。




2. 点击“更改适配器选项”。




- 3、右键单击“以太网2”图标，然后单击“属性”。



4. 双击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”。



- 5、默认自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址，若电脑是静态IP或指定DNS上网，请在属性窗口进行指定。



更多信息请参考 www.wavlink.com

技术服务热线：400-078-0755（转1）

时间：09:00 ~ 12:00
13:20 ~ 18:00（周一至周六）



感谢您购买
睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博