WAVLINK
see the world

# クイックガイド

AC1900 ワイヤレス デュアルバンド USB3.0アダプター

www.wavlink.com/en_us/WL-WN693A5
**Scan the QR code or load the link for Quick Start Guide and Driver downloading**

WL-WN693A5

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)



### Mac OSの場合

ステップ1：USBワイヤレスカードを差し込んでください。LEDがゆっくり点滅し始めたら、Wi-Fiを設定できます。
ステップ2：USB Wi-Fiアイコンが上部に表示されます。それをクリックして、接続するWi-Fi SSIDを選択します。接続に成功すると、USB Wi-Fiアイコンが緑の信号バーに変わります。







**注：**ブラウザを開いて接続をテストします。

### 安全上のご注意

ご使用の前に、本書と「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。読み終わったらいつでも見られるところに大切に保管してください。本製品は湿気から遠ざけてください。次のような状況のいずれかが発生する場合は、サービス技術者によって本製品をチェックさせてください：

- 本製品が湿気にさらされた。
- 本製品が落下して壊れされました。
- 本製品が明らかな破れの信号を持っています。
- 本製品がうまく作業していない、またはユーザーマニュアルに従って操作することができません。

### 著作権の声明

事前の書面による許可なしに、本書のいかなる部分もいかなる形式でコピーしてはなりません。本書中のいかなる部分の声明にかかわらず、WAVLINKは、このマニュアルに含まれるすべてのマーク、トレードマーク、サービスマーク、その他の保護された名前およびマーク内容の著作権は、所有者に帰属することをここに宣言します。

### 免責事項の声明

本書の情報に変更があれば、再度通知しません。メーカーは本書の正確性と完全性について一切の陳述または保証（暗示またはその他）をしません。また、いかなる状況においても、いかなる利益損失またはいかなる商業的損害に対しても責任を負いません。特殊、偶然、結果性またはその他の損害を含みますが、これらに限定されません。

### WEEE指令および製品廃棄

寿命の終わりに、この製品を家庭用または一般的な廃棄物として扱うべきではありません。それは電気および電子機器のリサイクルのために、該当する回収場所に引き渡すか、処分のためにサプライヤに返却する必要があります。



## Windows 7のAPモード

ステップ1：Realtekアイコン REALTEK またはタスクバーの緑の信号バー をクリックしてユーティリティを起動します。

ステップ2：メニューの「モード（M）」に移動し、「アクセスポイント」をクリックして選択します。




ステップ3：「General」パネルの下の「Config」をクリックして、コンピュータで新しいWi-Fiを作成します。



## 基本情報

### パッケージ内容

1 x AC1900 ワイヤレス デュアルバンド USB3.0アダプター
1 x USB3.0ケーブル
1 x クイックガイド
1 x ドライバーCD

### システム要件

- Microsoft Windows
- Mac OS X

注：ソフトAP機能はWindows 7/8/10をサポートしていますが、Mac OSでは利用できません。

## LED インジケーター

| | |
|---|---|
| **オフ** | デバイスが接続されていないか、ドライバーがインストールされていません。 |
| **オファスト点滅** | デバイスを接続してドライバーをインストールし、Wi-Fi信号を検索します。 |
| **スロー点滅** | デバイスを接続してドライバーをインストールしますが、Wi-Fiは接続されていません。 |
| **常に点灯** | Wi-Fiが接続されています。 |

## 接続

USB 3.0ケーブルを介してアダプターをデバイスに接続します。

## 吸着機能

アダプターには磁石が内蔵されており、金属ケースに吸着できます。

## ドライバーのインストール

ドライバーのインストールが必要になる場合があります。お使いのコンピュータシステムにドライバーが必要な場合は、弊社の公式サイトからドライバーをダウンロードしてください。

### Microsoft Windows 7の場合：

ステップ1：無線LANドライバーのZipファイルを見つけます。
ステップ2：「Setup.exe」をクリックして起動し、画面の指示に従って操作します。

### Mac OSの場合：

ステップ1：無線LANドライバーのZipファイルを見つけます。
ステップ2：「Install.pkg」をクリックして起動し、画面の指示に従って操作します。




ステップ3：システムの提案に従ってコンピュータを再起動します。



## Wi-Fi接続

### Microsoft Windows の場合

ステップ1：USBワイヤレスカードを差し込んでください。LEDがゆっくり点滅し始めたら、Wi-Fiを設定できます。
ステップ2：タスクバーのネットワークアイコンを右クリックして、新しいWi-Fiをオンにします。
ステップ3：接続するWi-Fi SSIDを選択し、Wi-Fiパスワードを入力します。接続に成功すると、LEDがファスト点滅します。

Windows 7

Windows10

ドロップダウンリストを確認してください

**注：**
まず、新しい無線LANカードの正しいWLAN名を見つける必要があります。次に、必要に応じて設定できます。「ネットワーク接続」で名前を変更できます。



## WPSワンキー接続

ホストルーターとアダプターのWPSボタンを6秒間押し続けます。




## ドライバーの検証

アダプターが機能していない場合は、ドライバーが見つからないか、間違ったドライバーがインストールされている可能性があります。

### Windows 7

USBアダプターを接続します。
コンピュータアイコン>管理>デバイスマネージャー>ネットワークアダプターに移動して、正しいドライバーがインストールされているかどうかを確認します。






### Mac OS

USBアダプターを接続します。
Appleアイコン> このMacについて> システムレポート> USB> USBデバイスツリーをクリックして、正しいドライバーがインストールされているかどうかを確認します。

WAVLINK製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。

ホームページ：www.wavlink.com
技術サポート：supportjp@wavlink.com

| | |
|---|---|
| 名称： WN693A5日语说明书WAVLINK-JP2 | |
| 成品尺寸： 90x90mm | 展开： 540x90mm |
| 材质工艺： 105g铜板+4C正反双面印刷+风琴折 | |
| 修改时间： | |
| 备注： | |