



产品概述

USB3.0转HDMI 4K显示适配器支持3840x2160@30Hz的分辨率，可将您电脑上的图像/视频等内容扩展到投影仪、高清电视或显示器上。不论是用于工作、股票市场、游戏或会议，这款适配器都能提供很大的帮助。

系统要求

- Windows 7/8/8.1/10及以上
- Mac OS 10.10.x及以上
- CPU处理器：Core i5及以上
- 内存：4GB及以上
- 显示器：支持4K超高清

包装清单

- 1 x USB3.0转HDMI 4K显示适配器
- 1 x HDMI转DVI转接头
- 1 x 驱动下载卡
- 1 x 快速安装指南

01

驱动安装

在睿因官网下载对应产品型号的驱动压缩包，路径如下：www.wavlink.com>服务与支持>驱动下载>扩屏显卡

1.文件解压，双击打开.exe后缀的文件，点击“INSTALL”。

温馨提示：若出现安全提示弹窗，请点击“**安装**”。

2.安装完成后，点击“**REBOOT**”，重启电脑。

02



04



3.如果想要镜像模式，请勾选“**镜像显示器**”。

内建视网膜显示器

显示器 排列 颜色 夜览

若要重新排列显示器，请将它们拖到希望的位置。
若要重新放置菜单栏，请将它拖到另一台显示器上。

☒ 镜像显示器

隔空播放 显示器： 关闭

☒ 在菜单栏中显示镜像选项 (可用时)

集合窗口 ?

镜像模式

温馨提示：

由于Mac中的隐私政策，安装驱动时,如果系统提示“来自身份不明的开发者”，请打开“系统偏好设置”，点击“安全性与隐私”，点击“一直打开”，以便于继续安装驱动。

支持的分辨率

Windows

3840x2160	30Hz
2560x1440	60Hz
1920x1080	60Hz
1680x1050	60Hz
1600x1200	60Hz
1600x900	60Hz
1440x1050	60Hz
1440x900	60Hz
1280x1024	60Hz
1280x800	60Hz
1280x720	60Hz
1152x864	60Hz
1024x768	60Hz
800x600	60Hz
720x480	60Hz
640x480	60Hz

Mac OS

3840x2160	30Hz
2560x1440	60Hz
1920x1080	60Hz
1920x1080	30Hz
1600x900	60Hz
1280x720	60Hz

温馨提示： 实际分辨率还取决于您的显示器。

07

